

## Specifiche

Modello	75.AP80414U3W
Sensore	1/2.7" GC2023 + FH8536E
Effective Picture Elements (HxV)	1928(H)x1088(V)
Risoluzione orizzontale	1080P
Illuminazione minima	0.001Lux/F1.2
S/N Ratio	More than 50dB
Scanning System	Progressive
Synchronous System	Internal,Negative
LED IR	18pcs SMD Leds
IR Status	Sotto 10Lux by PD
IR Power On	PD AUTO Control
Video Output	AHD,CVI,TVI,CVBS
Commutazione da cavo	Si
UTC	Si
Auto Gain Control	Auto
Alimentazione	DC12V(+10%)/350mA
Lente	3.6mm
Dimensioni (mm)	Φ150x64x64
Peso (g)	250
Temperatura di stoccaggio	-30~+60°C RH95%MAX
Temperatura di utilizzo	-10~+50°C RH95%MAX


### Commutazione Modalità 4in1 AHD/CVBS/CVI/TVI

La selezione dalla tecnologia avviene tramite il pulsante di commutazione presente nel cablaggio della telecamera.



Tasto commutazione

Per modificare la modalità premere il tasto per 3~5 secondi la telecamera commuterà secondo la sequenza ciclica



#### INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI



Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale giunta a fine vita è organizzata e gestita:

- direttamente dall'utente, nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e l'utente stesso decida eliminarla senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;
- dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell'apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l'utente effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l'utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova;
- dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui l'apparecchiatura si immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010;

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.



Note:


- Assicurarsi che la temperatura operativa e l'ambiente di utilizzo della telecamera siano idonei. Evitare di utilizzare la telecamera a temperature troppo alte o troppo basse. La temperatura operativa dovrebbe essere compresa in un range di -10°C-50°C. (Il range di temperatura raccomandato dovrebbe essere di -5°C-40°C)
- Non esporre la telecamera alla luce diretta dei raggi solari o ad altri oggetti luminosi, poiché potrebbe danneggiarsi il sensore.
- Non montare la telecamera vicino a fonti di calore o radiatori.

Importato da: LIFE ELECTRONICS S.p.A.  
Via Raffaele Leone, 3 - Riposto (CT)  
www.life-electronics.com  
Made in China



## 75.AP80414U3W

### Telecamera 2Mpx 4in1 UTC



#### Nota:

Prima di alimentare la telecamera leggere con attenzione questo manuale

Non smontare per nessun motivo la telecamera. Se la telecamera non funziona correttamente contattare il servizio tecnico.

